

FM-radio | Bærbar design | AM / FM | Batteri drevet / Nettstrøm drevet | Analog | 1.8 W | Svart hvit skerm | Hodetelefonutgang | Bære håndtak | Grå / Sort



Produktspesifikasjoner RDFM1340GY:

AM frekvesnsområde	530-1600 kHz	Mid-range size	3 "
Antall produkter i pakken	1 stk.	Nettplugg	Euro / Type C (CEE 7/16)
Antenne type	Ekstern	Radio design	Bærbar design
Bære håndtak	Ja	Radio type	FM Radio
Farge	Grå	Skjerm	Svart hvit skerm
	Sort	Støttet radioband	AM
FM frekvens område	87.5 - 108 MHz		FM
Hodetelefonutgang	Ja	Strømforbruk i driftsmodus	3.50 W
Høytaler RMS	0.6 W	Strømforbruk i ventemodus	0.40 W
Høytalerens toppeffekt	1.8 W	Strømkabel adapter lengde	1.50 m
Høytalerkanaler	1.0	Strømkabel side A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Inngangsspenning	100 - 230 V AC 50 Hz	Strømkabel side B	C7
Input Current	1.0 A	Strømkildetype	Batteri drevet
Koblingsutgang	1x 3.5 mm		Nettstrøm drevet
Maksimal batteritid	10 timer		
Materiale	ABS		
Media avspilling	Radio		

Trenger baterier (ikke inkludert)	3x C/LR14
Tuning Type	Analog
Type lydutgang	Mono

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	RDFM1340GY
EAN single Product	5412810329564
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384327
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	FM/AM-radio
	EU-strømkabel

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

