

Bærbar design | AM / FM | Batteri drevet / Nettstrøm drevet | Analog | 1.8 W | Svart hvit skerm | Hodetelefonutgang | Bære håndtak | Grå / Sort

Merke: Nedis | Artikkelnummer: RDFM1340GY | Product EAN number: 54 12810329564

Produktspesifikasjoner

AM frekvensområde	530-1600 kHz
Antall produkter i pakken	1 stk.
Antenne type	Ekstern
Bære håndtak	Ja
Farge	Grå
	Sort
FM frekvens område	87.5 - 108 MHz
Hodetelefonutgang	Ja
Høytaler RMS	0.6 W
Høytalerens topeffekt	1.8 W
Høytalerkanaler	1.0
Inngangsspenning	100 - 230 V AC 50 Hz
Input Current	1.0 A
Koblingsutgang	1x 3.5 mm
Maksimal batteritid	10 timer
Materiale	ABS
Media avspilling	Radio
Mid-range size	3 "
Nettplugg	Euro / Type C (CEE 7/16)
Radio design	Bærbar design
Radio type	FM Radio
Skjerm	Svart hvit skerm
Støttet radioband	AM
	FM
Strømforbruk i driftsmodus	3.50 W
Strømforbruk i ventemodus	0.40 W
Strømkabel adapter lengde	1.50 m
Strømkabel side A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Strømkabel side B	C7
Strømkildetype	Batteri drevet
	Nettstrøm drevet
Trenger baterier (ikke inkludert)	3x C/LR14
Tuning Type	Analog

Type lydutgang

Mono

Informasjon om emballasje

Merke	Nedis
Bestill koden	RDFM1340GY
EAN single product:	5412810329564
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384327
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	FM/AM-radio
	EU-strømkabel

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

