

SmartLife LED-Pære | Wi-Fi | E27 | 806 lm | 9 W | Varm til avkjølt hvitt | 2700 - 6500 K | Android™ / IOS | pære | 1 stk.



Produktspesifikasjoner WIFILRW10E27:

Antall koblingssykluser	15000 Omkoblingssykluser	Kan dimmes etter app	Ja
Antall lamper i pakningen	1 stk.	Kompatibel med	Nedis® SmartLife
Antall produkter i pakken	1 stk.	Lampeform	pære
App tilgjengelig for	Android™	Lysfarge	Varm til avkjølt hvitt
	IOS	Lyskilde	LED
Bunn	E27	Maksimal antenneforsterkning for overføring	1 dBi
Dimbar	Ja	Maksimal overføringseffekt	20 dBm
Driftstemperaturområde	-20 - 45 °C	Maksimum forbruk strøm	9 W
Emballasjetype	Gift Box with Euro Lock	Materiale	Plast
Energiforbruk per 1000 timer	9 kWh	Nominell lampelevetid	10000 h
Energiklasse	F	Nominell lysfluks	806 lm
EPREL ID	776666	Pære diameter	60 mm
Farge	Hvit	Pære høyde	110 mm
Fargegjengivelsesindeks (Ra)	80	Send frekvensområdet	2412 - 2472 MHz
Fargetemperatur	2700 - 6500 K		
Inngangsspenning	220 - 240 V AC		

Støttet trådløs teknologi	Wi-Fi
Strålevinkel	200 °
Teknologi	LED
Tilsvarende watt	60 W
Wattforbruk	9 W

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	WIFILRW10E27
EAN single Product	5412810335442
EAN Inner Carton	5412810410484
EAN Outer Carton	5412810410491
Emballasje	Giftbox with eurolock
Innholdet i pakken	▪ Smartpære ▪ Hurtigveiledning

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	65 mm	150 mm	65 mm	78 g
10	75 mm	265 mm	330 mm	933 g
50	350 mm	285 mm	380 mm	5140 g

