

SmartLife Røykvarsler | Zigbee 3.0 | Batteri drevet | Sensorlivssyklus: 10 år | EN 14604 | Maks. batteri levetid: 60 Måned | 85 dB | Hvit | 1 stk.



Produktspesifikasjoner ZBDS10WT:

Antall produkter i pakken	1 stk.	Maksimal overføringseffekt	13 dBm
App tilgjengelig for	Android™	Materiale	Plast
	IOS	Med pause knapp	Ja
Driftstemperaturområde	-10 - 50 °C	Med test knapp	Ja
EN-samsvar	EN 14604	Send frekvensområdet	2405 - 2480 MHz
Energitype for batteri	CR123A	Sensorlivssyklus	10 år
Farge	Hvit	Støttet trådløs teknologi	Zigbee 3.0
Inkludert monteringsmateriell	Ja	Strømkildetype	Batteri drevet
Inngangsspenning	3 V DC	Trenger baterier (inkludert)	1x CR123A
Input Current	0.01 A		
Kompatibel med	Nedis® SmartLife		
Kontrolleres med mobil App	Ja		
Levetid i år	10 år		
Lyd	85 dB		
Maks. batteri levetid	60 Måned		
Maksimal antenneforsterkning for overføring	0 dBi		

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	ZBDS10WT
EAN single Product	5412810401635
EAN Inner Carton	5412810403905
EAN Outer Carton	5412810403912
Emballasje	Giftbox with eurolock
Innholdet i pakken	Røykdetektor
	Installasjonsmaterialer

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	70 mm	160 mm	70 mm	139 g
5	90 mm	155 mm	360 mm	840 g
50	380 mm	330 mm	455 mm	9140 g

