

DAB+ Radio | Jobsite Radio | DAB+ / FM | 2.2 " | Svart hvit skerm | Batteri drevet / Nettstrøm drevet | Digitalt | 15 W | Bluetooth® | Vekkeklokke | Sleep timer | IP65 | Bære håndtak



Produktspesifikasjoner RDDB3100GN:

Antall produkter i pakken	1 stk.
Antenne type	Ekstern
Bære håndtak	Ja
Bluetooth® versjon	5.0
DAB+ nåværende station	20 stk.
DAB+frekvens område	174-240 MHz
Energitype for batteri	C
Enhetens inngangsforbindelse ®	DC strømplugg
Farge	Grøn
	Sort
FM frekvens område	87.5 - 108 MHz
FM station nå	20
Høytaler RMS	5 W
Høyttalerens toppeffekt	15 W
Høyttalerkanaler	1.0
Inngangsspenning	9 V DC
Input Current	1.0 A
Kapsling	IP65

Koblingsinngang	1x 3.5 mm
Maksimal antenneforsterkning for overføring	0 dBi
Maksimal overføringseffekt	10 dBm
Materiale	ABS
Media avspilling	AUX
	Radio
Mid-range size	2.4 "
Nettplugg	Euro / Type C (CEE 7/16)
Radio design	Jobsite Radio
Radio type	DAB+ Radio
Send frekvensområdet	2402 - 2480 MHz
Skjerm	Svart hvit skerm
Skjermstørrelse	2.2 "
Sleep timer	Ja

Stille bevegelse	Ja
Støttede Bluetooth®-profiler	A2DP
	AVRCP
Støttet radioband	DAB+
	FM
Støttet trådløs teknologi	Bluetooth®
Strømforbruk i driftsmodus	8 W
Strømforbruk i ventemodus	0 W
Strømkabel adapter lengde	1.50 m
Strømkabel side A	C7
Strømkabel side B	DC strømplugg
Strømkildetype	Batteri drevet
	Nettstrøm drevet
Trenger baterier (ikke inkludert)	6x C/LR14
Tuning Type	Digitalt
Type lydutgang	Mono

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	RDDB3100GN
EAN single Product	5412810406326
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810406364
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Jobbradio
	Strømadapter

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	205 mm	325 mm	200 mm	2500 g
4	420 mm	360 mm	425 mm	10660 g

