

SmartLife Bevegelsessensor | Lyssensor | Zigbee 3.0 | Batteri drevet / USB-Strøm |  
Detektorvinkel: 100 ° | Detektorrekkevidde: 7 m | Maks. batteri levetid: 24 Måned | Hvit



Produktspesifikasjoner ZBSM20WT:

|                                             |                  |                               |                 |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Antall produkter i pakken                   | 1 stk.           | Maksimum forbruk strøm        | 0.05 W          |
| App tilgjengelig for                        | Android™         | Materiale                     | Plast           |
|                                             | IOS              | Nettplugg                     | USB             |
| Detektorrekkevidde                          | 7 m              | Send frekvensområdet          | 2405 - 2480 MHz |
| Detektorvinkel                              | 100 °            | Sensorteknologi               | PIR             |
| Driftstemperaturområde                      | -10 - 50 °C      | Sensortype                    | Lyssensor       |
| Energitype for batteri                      | CR123A           | Støttet trådløs teknologi     | Zigbee 3.0      |
| Enhetens inngangsforbindelse ®              | Micro USB        | Strømkildetype                | Batteri drevet  |
| Farge                                       | Hvit             |                               | USB-Strøm       |
| Inngangsspenning                            | 1.5 V DC         | Trenger baterier ( inkludert) | 1x CR123A       |
| Input Current                               | 0.02 A           |                               |                 |
| Kompatibel med                              | Nedis® SmartLife |                               |                 |
| Kontrolleres med mobil App                  | Ja               |                               |                 |
| Maks. batteri levetid                       | 24 Måned         |                               |                 |
| Maksimal antenneforsterkning for overføring | 1 dBi            |                               |                 |
| Maksimal overføringseffekt                  | 10 dBm           |                               |                 |

Informasjon om emballasje:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Merke              | Nedis                 |
| Bestill koden      | ZBSM20WT              |
| EAN single Product | 5412810408894         |
| EAN Inner Carton   | 5412810442904         |
| EAN Outer Carton   | 5412810442898         |
| Emballasje         | Giftbox with eurolock |
| Innholdet i pakken | PIR-bevegelsessensor  |
|                    | Hurtigstartveiledning |

| Antall | L x    | B x    | H(mm)  | Vekt    |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1      | 45 mm  | 150 mm | 65 mm  | 91 g    |
| 8      | 100 mm | 145 mm | 265 mm | 802 g   |
| 120    | 290 mm | 465 mm | 520 mm | 13400 g |

