

SmartLife Fullfarge LED-Pære | Zigbee 3.0 | E27 | 806 lm | 9 W | RGB / Varm til avkjølt hvitt | 2200 - 6500 K | Android™ / IOS | pære | 1 stk.



Produktspesifikasjoner ZBLC10E27:

Antall koblingssykluser	15000 Omkoblingssykluser
Antall lamper i pakningen	1 stk.
App tilgjengelig for	Android™ IOS
Bunn	E27
Dimbar	Ja
Driftstemperaturområde	-20 - 45 °C
Emballasjetype	Gift Box with Euro Lock
Energiforbruk per 1000 timer	9 kWh
Energiklasse	F
EPREL ID	1279052
Farge	Hvit
Fargegjengivelsesindeks (Ra)	80
Fargetemperatur	2200 - 6500 K
Inngangsspenning	220 - 240 V AC

Kompatibel med	Nedis® SmartLife
Lampeform	pære
Lysfarge	RGB
	Varm til avkjølt hvitt
Lyskilde	LED
Maksimal antenneforsterkning for overføring	1 dBi
Maksimal overføringseffekt	10 dBm
Maksimum forbruk strøm	9 W
Materiale	Plast
Nominell lampelevetid	15000 h
Nominell lysfluks	806 lm
Pære diameter	60 mm
Pære høyde	110 mm
Send frekvensområdet	2412 - 2472 MHz
Støttet trådløs teknologi	Zigbee 3.0

Strålevinkel	200 °
Teknologi	LED
Tilsvarende watt	60 W

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	ZBLC10E27
EAN single Product	5412810410637
EAN Inner Carton	5412810414918
EAN Outer Carton	5412810414925
Emballasje	Giftbox with eurolock
Innholdet i pakken	Smartpære Brukerveiledning

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	65 mm	155 mm	65 mm	79 g
10	75 mm	270 mm	330 mm	892 g
50	345 mm	290 mm	370 mm	4940 g

