

**Zigbee 3.0 | E27 | 806 lm | 9 W | RGB / Varm til avkjølt hvitt | 2200 - 6500 K | Android™ / IOS | pære | 1 stk.**

Merke: Nedis | Artikkelnummer: ZBLC10E27 | Product EAN number: 5412810410637

## Produktspesifikasjoner

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Antall koblingssykluser                     | <b>15000 Omkoblingssykluser</b> |
| Antall lamper i pakningen                   | <b>1 stk.</b>                   |
| App tilgjengelig for                        | <b>Android™</b>                 |
|                                             | <b>IOS</b>                      |
| Bunn                                        | <b>E27</b>                      |
| Dimbar                                      | <b>Ja</b>                       |
| Driftstemperaturområde                      | <b>-20 - 45 °C</b>              |
| Emballasjetype                              | <b>Gift Box with Euro Lock</b>  |
| Energiforbruk per 1000 timer                | <b>9 kWh</b>                    |
| Energiklasse                                | <b>F</b>                        |
| EPREL ID                                    | <b>1279052</b>                  |
| Farge                                       | <b>Hvit</b>                     |
| Fargegjengivelsesindeks (Ra)                | <b>80</b>                       |
| Fargetemperatur                             | <b>2200 - 6500 K</b>            |
| Inngangsspenning                            | <b>220 - 240 V AC</b>           |
| Kompatibel med                              | <b>Nedis® SmartLife</b>         |
| Lampeform                                   | <b>pære</b>                     |
| Lysfarge                                    | <b>RGB</b>                      |
|                                             | <b>Varm til avkjølt hvitt</b>   |
| Lyskilde                                    | <b>LED</b>                      |
| Maksimal antenneforsterkning for overføring | <b>1 dBi</b>                    |
| Maksimal overføringseffekt                  | <b>10 dBm</b>                   |
| Maksimum forbruk strøm                      | <b>9 W</b>                      |
| Materiale                                   | <b>Plast</b>                    |
| Nominell lampelevetid                       | <b>15000 h</b>                  |
| Nominell lysfluks                           | <b>806 lm</b>                   |
| Pære diameter                               | <b>60 mm</b>                    |
| Pære høyde                                  | <b>110 mm</b>                   |
| Send frekvensområdet                        | <b>2412 - 2472 MHz</b>          |
| Støttet trådløs teknologi                   | <b>Zigbee 3.0</b>               |
| Strålevinkel                                | <b>200 °</b>                    |
| Teknologi                                   | <b>LED</b>                      |

Tilsvarende watt

**60 W**

## Informasjon om emballasje

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Merke               | <b>Nedis</b>                 |
| Bestill koden       | <b>ZBLC10E27</b>             |
| EAN single product: | <b>5412810410637</b>         |
| EAN Inner carton:   | <b>5412810414918</b>         |
| EAN Outer carton:   | <b>5412810414925</b>         |
| Emballasje          | <b>Giftbox with eurolock</b> |
| Innholdet i pakken  | <b>Smartpære</b>             |
|                     | <b>Bruerveiledning</b>       |

| Antall | L x    | B x    | H(mm)  | Vekt   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1      | 65 mm  | 155 mm | 65 mm  | 79 g   |
| 10     | 75 mm  | 270 mm | 330 mm | 892 g  |
| 50     | 345 mm | 290 mm | 370 mm | 4940 g |

