

Power Inverter Pure Sine Wave | Inngangsspenning: 12 V DC | Enhetens strømuttak: Type F (CEE 7/3) / USB-A / 1x USB-C™ | 230 V AC 50 Hz | 2000 W | Topp effekt: 4000 W | Skru Terminal



Produktspesifikasjoner PIP200012FBK:

Antall produkter i pakken	1 stk.		Også Høy Inngangsspenning Beskyttelse
Antall utganger	4		
Effektivitet	85 %		
Enhetens strømuttak	1x USB-C™		Også Lav Inngangsspenning Beskyttelse
	Type F (CEE 7/3)		
	USB-A		
Farge	Sort		Overopphetningsbeskyttelse
Fungerer med fjernkontroll	Ja		
Inngangsspenning	12 V DC		
Input-type	Skru Terminal	Sikring	Ja
Maksimum forbruk strøm	4000 W	Strømkabel lengde	0.80 m
Materiale	Aluminium	Strømkildetype	Bil Drevet
Nettplugg	Skru Terminal	Topp effekt	4000 W
Sikkerhetsfunksjoner	Beskyttelse Mot OverBelastning	Totalt antall USB port	2
	Kortslutningsbeskyttelse	Utgangsbølgeform	Pure Sine Wave
		Utgangseffekt	2000 W
		Utgangsspenning	230 V AC 50 Hz

Informasjon om emballasje:

Merke	Nedis
Bestill koden	PIP200012FBK
EAN single Product	5412810448944
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810449071
Emballasje	Giftbox
Innholdet i pakken	Strømomformer
	Hurtigstartveiledning

Les mer på nettet

Antall	L x	B x	H(mm)	Vekt
1	320 mm	175 mm	440 mm	6740 g
2	360 mm	340 mm	455 mm	14280 g

