

nedis

Bevegelsessensor

Innendørs | 2-wire | Type F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 -100 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | Sensorteknologi: PIR | Sensor rekkevidde: 0.0 - 9.0 m

Merke: Nedis | Artikelnummer: PIRII40WT | Product EAN number: 5412810310524

Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN:



Nedis.com



Denne infrarøde bevegelsessensoren fra Nedis forhindrer at lyset står på utilsiktet, noe som er bra for miljøet - for ikke å nevne strømrøregningene.

Den er også praktisk med tanke på at du ikke trenger å slå på lyset manuelt

Sensoren har justerbare tidsforsinkelses- og lysfølsomhetsinnstillinger og er også utstyrt med en av-/på-/PIR-bryter foran.

Den infrarøde bevegelsessensoren er enkel å installere i en standard innebygd boks med en minsteinstallasjonsdybde på 30 mm (monteringshull 60 mm mellom midtpunktene).

Denne modellen er egnet for 2-ledningsinstallasjoner (strømførende og nøytral).

Egenskaper

- 2-ledningsinstallasjon
- Justerbar omgivelseslysinnstilling
- Justerbar tidsforsinkelse
- Innebygd dybde på bare 30 mm
- Monteringshull 60 mm mellom midtpunktene, noe som passer vanlige installasjonsbokser



Nedis.no/PIRII40WT

