

nedis

Digital Audio Converter

**1-veis | Koblingsinngang: 1x Digital RCA / 1x TosLink |
Koblingsutgang: 1x (2x RCA) / 1x 3.5 mm | Automatisk | Integrert
forsterker | Sort**

Merke: Nedis | Artikelnummer: ACON2510BK | Product EAN number: 5412810334414

Inner Carton EAN: 5412810386048 | Outer Carton EAN: 5412810349715



Denne digital-til-analoglydomformerer (DAC) med metallhus passer til å konvertere et digitalt lydsignal til et analogt lydsignal. Takket være denne omformerer kan du koble en enhet med optisk Toslink-utgang eller koaksial RCA-utgang (S/P-DIF) til en forsterker/mottaker med analog Tulp stereo 2x RCA-inngang.

I tillegg er denne omformerer utstyrt med en hodetelefontilkobling.

En DVD- eller Blu-ray-spiller kan for eksempel kobles til enhetens inngang, og signalet kan leveres via optisk TOSLINK eller via en koaksial S/P-DIF-tilkobling. Ved utgangsporten sendes lydsignalet gjennom RCA-kontakten.

Egenskaper

- Konverterer digitale TosLink- eller RCA-lydsignaler (S/PDIF) til analoge stereolydsignaler
- Gir 1 signalutgang for stereolyd
- Samplingshastighet som støttes: 32, 44,1, 48 og 96 KHz
- Forsterker digitale lydsignaler
- AUX- / 3,5 mm utgang for mange enheter, for eksempel hodetelefoner
- Kompakt og enkel å installere
- Output power: 170mW (16 Ω)
- Signal-to-noise ratio: 86 dBA
- Distortion: 0.5%
- Output level: 0.3 Vrms
- Headphone Impedance (min): 8 Ohm
- Headphone ii



Nedis.no/ACON2510BK

