

Portabel design | FM | Batteridrivnen / Strömadapter | Analog | 2.4 W | Svart Vit Skärm | Hörlursuttag | Bärhandtag | Svart / Vit

Märke: Nedis | Artikelnummer: RDFM1300WT | Product EAN number: 5412810272570

Produktspecifikationer

Anslutningsutgång	1x 3.5 mm
Antal varor i paketet	1 st.
Bärhandtag	Ja
Displaytyp	Svart Vit Skärm
Effektförbrukning i drift	3.5 W
Färg	Svart
	Vit
FM frekvensområde	87.5 - 108 MHz
Högtalare RMS	0.8 W
Högtalarens toppeffekt	2.4 W
Högtalarkanal	1.0
Hörlursuttag	Ja
Ingångsström	1.0 A
Inspänning	100 - 230 V AC 50 Hz
Kräver batterier (ingår ej)	3x C/LR14
Ljudutgång	Mono
Material	ABS
Maximal batteritid	10 timmar
Mid-range size	3 "
Nätkontakt	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Radio design	Portabel design
Radio typ	FM-radio
Radioband som stöds	FM
Strömbakel sida A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Strömförbrukning i sparläge	0.4 W
Strömkabel längd	1.50 m
Strömkabel sida B	C7
Tuner typ	Analog
Typ av antenn	Externt
Typ av strömkälla	Batteridrivnen
	Strömadapter
Uppspelning av media	Radio

Förpackningsinformation

Märke	Nedis
Ordernummer	RDFM1300WT
EAN single product:	5412810272570
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384297
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	FM/AM-radio
	Spänningsförsörjningskabel

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	80 mm	175 mm	220 mm	741 g
12	240 mm	370 mm	480 mm	9300 g

