

Bordsdesign | AM / FM | Batteridrivnen / Strömadapter | Analog | 4.5 W | Bärhandtag | Brun

Märke: Nedis | Artikelnummer: RDFM5000BN | Product EAN number: 5412810292134

Produktspecifikationer

AM-frekvensområde	522-1620 kHz
Anslutningsingång	1x 3.5 mm
Anslutningsutgång	1x 3.5 mm
Bärhandtag	Ja
Effektförbrukning i drift	5.5 W
Färg	Brun
FM frekvensområde	88 - 108.5 MHz
Högtalare RMS	1.5 W
Högtalarens toppeffekt	4.5 W
Högtalarkanaler	Mono
Hörlursuttag	Nej
Ingångsström	0.4 A
Inspänning	100 - 230 V AC 50 Hz
Kräver batterier (ingår ej)	6x C/LR14
Ljudutgång	Mono
Material	ABS
Maximal batteritid	40 timmar
Mid-range size	3.9 "
Nätkontakt	Euro / Typ C (CEE 7/16)
	UK / Typ G
Radio design	Bordsdesign
Radio typ	FM-radio
Radioband som stöds	AM
	FM
Strömbakel sida A	Euro / Type C (CEE 7/16)
	UK / Typ G
Strömkabel längd	1.65 m
Strömkabel sida B	C7
Tuner typ	Analog
Typ av antenn	Externt
Typ av strömkälla	Batteridrivnen
	Strömadapter
Uppspelning av media	Radio

Förpackningsinformation

Märke	Nedis
Ordernummer	RDFM5000BN
EAN single product:	5412810292134
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	1x radio
	1x strömsladd

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	155 mm	255 mm	350 mm	2200 g
4	325 mm	535 mm	365 mm	9520 g

