

FM-radio | Bordsdesign | AM / FM | Batteridrivnen / Strömadapter | Analog | 9 W | Brun



Produktspecifikationer RDFM5100BN:

AM-frekvensområde	540-1600 kHz		FM
Anslutningsingång	1x 3.5 mm	Strömförbrukning i sparläge	0.47 W
Effektförbrukning i drift	8.5 W	Strömkabel längd	1.45 m
Färg	Brun	Tuner typ	Analog
FM frekvensområde	88 - 108 MHz	Typ av antenn	Externt
Högtalare RMS	3 W	Typ av strömkälla	Batteridrivnen
Högtalarens toppeffekt	9 W		Strömadapter
Högtalarkanaler	Mono	Uppspelning av media	AUX
Inspänning	100 - 230 V AC 50 Hz		Radio
Kräver batterier (ingår ej)	4x AA/LR6		
Material	ABS		
Maximal batteritid	2.5 timmar		
Nätkontakt	Euro / Typ C (CEE 7/16)		
Radio design	Bordsdesign		
Radio typ	FM-radio		
Radioband som stöds	AM		

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	RDFM5100BN
EAN single Product	5412810292172
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	1x radio
	1x strömsladd för EU

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	190 mm	170 mm	270 mm	1629 g
4	285 mm	355 mm	390 mm	6940 g

