

Bordsdesign | AM / FM | Batteridriven / Strömadapter | Analog | 9 W | Vit

Märke: Nedis | Artikelnummer: RDFM5100WT | Product EAN number: 5412810292189

Produktspecifikationer

AM-frekvensområde	540-1600 kHz
Anslutningsingång	1x 3.5 mm
Effektförbrukning i drift	8.5 W
Färg	Vit
FM frekvensområde	88 - 108 MHz
Högtalare RMS	3 W
Högtalarens toppeffekt	9 W
Högtalarkanaler	Mono
Inspänning	100 - 230 V AC 50 Hz
Kräver batterier (ingår ej)	4x AA/LR6
Material	ABS
Maximal batteritid	2.5 timmar
Nätkontakt	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Radio design	Bordsdesign
Radio typ	FM-radio
Radioband som stöds	AM
	FM
Strömförbrukning i sparläge	0.47 W
Strömkabel längd	1.45 m
Tuner typ	Analog
Typ av antenn	Extern
Typ av strömkälla	Batteridriven
	Strömadapter
Uppspelning av media	AUX
	Radio

Förpackningsinformation

Märke	Nedis
Ordernummer	RDFM5100WT
EAN single product:	5412810292189
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	1x radio
	1x strömsladd för EU

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	190 mm	170 mm	268 mm	1653 g
4	285 mm	355 mm	390 mm	6980 g

