

Portabel design | AM / FM / SW | Batteridrivnen / Strömadapter | Digital | 1.5 W | Hörlursuttag | Väckarklocka | Sov timer | Grå

Märke: Nedis | Artikelnummer: RDWR1000GY | Product EAN number: 5412810292196

Produktspecifikationer

AM förinställda stationer	20 st.
AM-frekvensområde	522-1620 kHz
Antal varor i paketet	1 st.
Displaytyp	Svart Blå Skärm
Enhetens ströminmatningsanslutning	DC Adapter
Färg	Grå
FM frekvensområde	87.5 - 108 MHz
Förinställda FM kanaler	20
Högtalare RMS	0.5 W
Högtalarens toppeffekt	1.5 W
Högtalarkanaler	1.0
Hörlursuttag	Ja
Inspänning	3 V DC
Kräver batterier (ingår ej)	2x AA/LR6
Ljudutgång	Mono
Material	ABS
Maximal batteritid	38 timmar
Mid-range size	2 "
Radio design	Portabel design
Radio typ	Världsmottagarradio
Radioband som stöds	AM
	FM
	SW
Skärmstorlek	1.3 "
Sov timer	Ja
SW förinställda stationer	20
SW frekvensområde	3.70-22.05 MHz
Tuner typ	Digital
Typ av antenn	Extern
Typ av strömkälla	Batteridrivnen
	Strömadapter
Uppspelning av media	AUX
	Radio
Väckarklocka	Ja

Förpackningsinformation

Märke	Nedis
Ordernummer	RDWR1000GY
EAN single product:	5412810292196
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384464
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	1x världsmottagare
	instruktionsbok

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	95 mm	40 mm	125 mm	171 g
100	265 mm	475 mm	410 mm	18020 g

