

Växelriktare med modifierad sinusvåg | Inspänning: 12 V DC | Enhetens utgångsanslutning: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 300 W | Toppeffekt: 600 W



Produktspecifikationer PIMS30012:

Antal uttag	1 st.	Säkerhetsfunktioner	Alltför Hög Inspänning Skydd
Antal varor i paketet	1 st.		Kortslutningsskydd för utgång
Effektivitet	90 %		Lagt batteri avstängningsskydd
Enhetens utgångsanslutning	Type F (CEE 7/3)		Omvänd batteripolaritetsskydd
	USB-A		Överbelastningsskydd
Färg	Silver		Värmeskydd
Fungerar med fjärrkontroll	Nej	Säkring	Ja
Ingångssignal	Batteriklämmor + cigarettändare	Toppeffekt	600 W
Inspänning	12 V DC	Totalt antal USB portar	1
Material	Aluminium	Typ av strömkälla	Bildriven
Maximal ström konsumtion	600 W	Uteffekt	300 W
Nätkontakt	Batteriklämmor + cigarettändare	Utgångens vågform	Modifierad sinusvåg
		Utspanning	230 V AC 50 Hz

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	PIMS30012
EAN single Product	5412810300440
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374007
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Växelriktare Cigarettändarkontakt

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	140 mm	90 mm	220 mm	1100 g
16	295 mm	390 mm	460 mm	18460 g

