

Växelriktare med modifierad sinusvåg | Inspänning: 12 V DC | Enhetens utgångsanslutning: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 4000 W | Toppeffekt: 8000 W | Skruv terminal | Silver



Produktspecifikationer PIMS400012:

Antal uttag	2 st.		Lagt batteri
Antal varor i paketet	1 st.		avstängningsskydd
Effektivitet	90 %		Omvänd
Enhetens utgångsanslutning	Type F (CEE 7/3)		batteripolaritetsskydd
Färg	Silver		
Fungerar med fjärrkontroll	Nej		Överbelastningsskydd
Ingångssignal	Skruv terminal		
Inspänning	12 V DC		Värmeskydd
Material	Aluminium	Säkring	Ja
Maximal ström konsumtion	8000 W	Toppeffekt	8000 W
Nätkontakt	Skruv terminal	Typ av strömkälla	Bildriven
Säkerhetsfunktioner	Alltför Hög Inspänning Skydd	Uteffekt	4000 W
	Kortslutningsskydd för utgång	Utgångens vågform	Modifierad sinusvåg
		Utspanning	230 V AC 50 Hz

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	PIMS400012
EAN single Product	5412810300488
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Växelriktare 2x USB-strömkabel

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	350 mm	285 mm	680 mm	14440 g

