

Växelriktare med modifierad sinusvåg | Inspänning: 12 V DC | Enhetens utgångsanslutning: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 100 W | Toppeffekt: 200 W | Cigarettändarkontakt



Produktspecifikationer PIMS10012:

Antal uttag	1 st.		Lagt batteri
Antal varor i paketet	1 st.		avstängningsskydd
Effektivitet	90 %		Omvänd
Enhetens utgångsanslutning	Type F (CEE 7/3)		batteripolaritetsskydd
	USB-A		
Färg	Silver		Överbelastningsskydd
Fungerar med fjärrkontroll	Nej		Värmeskydd
Ingångssignal	Cigarettändarkontakt	Säkring	Ja
Inspänning	12 V DC	Toppeffekt	200 W
Material	Aluminium	Totalt antal USB portar	1
Maximal ström konsumtion	200 W	Typ av strömkälla	Bildriven
Nätkontakt	Cigarettändarkontakt	Uteffekt	100 W
Säkerhetsfunktioner	Alltför Hög Inspänning Skydd Kortslutningsskydd för utgång	Utgångens vågform	Modifierad sinusvåg
		Utspanning	230 V AC 50 Hz
		Uttagstyp	F (CEE 7/3)
			USB

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	PIMS10012
EAN single Product	5412810300518
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373918
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Växelriktare Snabbstartsguide

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	100 mm	85 mm	190 mm	560 g
24	310 mm	370 mm	395 mm	14360 g

