

Växelriktare med modifierad sinusvåg | Inspänning: 12 V DC | Enhetens utgångsanslutning: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Toppeffekt: 2400 W | Batteriklämmor | Silver



Produktspecifikationer PIMS1000W12:

Antal uttag	2 st.		Lagt batteri
Antal varor i paketet	1 st.		avstängningsskydd
Effektivitet	90 %		Omvänd
Enhetens utgångsanslutning	Type F (CEE 7/3)		batteripolaritetsskydd
Färg	Silver		
Fungerar med fjärrkontroll	Ja		Överbelastningsskydd
Ingångssignal	Batteriklämmor		
Inspänning	12 V DC		Värmeskydd
Material	Aluminium	Säkring	Ja
Maximal ström konsumtion	2400 W	Toppeffekt	2400 W
Nätkontakt	Batteri klämmor	Typ av strömkälla	Bildriven
Säkerhetsfunktioner	Alltför Hög Inspänning Skydd	Uteffekt	1000 W
	Kortslutningsskydd för utgång	Utgångens vågform	Modifierad sinusvåg
		Utspänning	230 V AC 50 Hz

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	PIMS1000W12
EAN single Product	5412810300600
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810373895
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Växelriktare
	Snabbstartsguide

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
2	410 mm	300 mm	300 mm	9450 g

