Datablad | Växelriktare med

Inspänning: 12 V DC | Enhetens utgångsanslutning: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Toppeffekt: 2400 W | Batteriklämmor | Silver

Märke: Nedis | Artikelnummer: PIMS1000W12 | Product EAN number: 5412810300600

Produktspecifikationer

Antal uttag	**2 st.**
Antal varor i paketet	**1 st.**
Effektivitet	**90 %**
Enhetens utgångsanslutning	**Type F (CEE 7/3)**
Färg	**Silver**
Fungerar med fjärrkontroll	**Ja**
Ingångssignal	**Batteriklämmor**
Inspänning	**12 V DC**
Material	**Aluminium**
Maximal ström konsumtion	**2400 W**
Nätkontakt	**Batteri klämmor**
Säkerhetsfunktioner	**Alltför Hög Inspänning Skydd**
	Kortslutningsskydd för utgång
	Lagt batteri avstängningsskydd
	Omvänd batteripolaritetsskydd
	Överbelastningsskydd
	Värmeskydd
Säkring	**Ja**
Toppeffekt	**2400 W**
Typ av strömkälla	**Bildriven**
Uteffekt	**1000 W**
Utgångens vågform	**Modifierad sinusvåg**
Utspänning	**230 V AC 50 Hz**

Förpackningsinformation

Märke	**Nedis**
Ordernummer	**PIMS1000W12**
EAN single product:	**5412810300600**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	**5412810373895**
Förpackning	**Giftbox**
Paketet innehåller	**Växelriktare**
	Snabbstartsguide

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	290 mm	140 mm	390 mm	4320 g
2	310 mm	310 mm	405 mm	9380 g

5 412810 300600

