

Strömväxlariktare | Inspänning: 12 V DC | Enhetens utgångsanslutning: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Toppeffekt: 2000 W | Skruv terminal | Ren sinusvåg | Säkring | Blå



Produktspecifikationer PIPS100012:

Antal utgångar	1		Kortslutningsskydd för utgång
Antal varor i paketet	1 st.		Lagt batteri avstängningsskydd
Effektivitet	85 %		Överbelastningsskydd
Enhetens utgångsanslutning	Type F (CEE 7/3)		Värmeskydd
Färg	Blå		Säkring
Fungerar med fjärrkontroll	Ja		Ja
Ingångssignal	Skruv terminal		Toppeffekt
Inspänning	12 V DC		2000 W
Material	Aluminium		Typ av strömkälla
Maximal ström konsumtion	2000 W		Bildriven
Nätkontakt	Skruv terminal		Uteffekt
			1000 W
Säkerhetsfunktioner	Alltför Hög Inspänning Skydd		Utgångens vågform
			Ren sinusvåg
	Alltför Låg Inspänning Skydd		Utspanning
			230 V AC 50 Hz
			Uttagstyp
			F (CEE 7/3)

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	PIPS100012
EAN single Product	5412810300631
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374090
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Växlariktare
	Snabbstartsguide

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	310 mm	145 mm	465 mm	4380 g
4	495 mm	315 mm	640 mm	18880 g

