



Internetradio | 42 W | DAB+ | FM | Bluetooth® | svart

Produktspecifikationer RDIN5000BK:

|                               |             |                                    |                            |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| Anslutningsutgång             | 1x USB      | Enhetens ströminmatningsanslutning | C8                         |
| Antal internetradiokanaler    | 30          | Equalizer                          | Ja                         |
| App namn                      | AirMusic    | Färg                               | Silver                     |
| App styrd                     | Ja          |                                    | Svart                      |
| Bluetooth® profiler som stöds | A2DP        | Fjärrstyrd                         | Ja                         |
|                               | AVCTP       | FM frekvensområde                  | 87.5 - 108 MHz             |
|                               | AVDTP       | Förinställd internetradio          | 250                        |
|                               | AVRCP       | Förinställda FM kanaler            | 20                         |
|                               | HFP         | Högtalare RMS                      | 14 W                       |
|                               | HID         | Högtalarens toppeffekt             | 42 W                       |
|                               | SPP         | Högtalarkanaler                    | Stereo                     |
| Bluetooth® version            | 2.1+EDR     | Hörlursuttag                       | Ja                         |
| DAB+ förinställda stationer   | 20 st.      | Inspänning                         | 100 - 240 V AC<br>50/60 Hz |
| DAB+ frekvens räckvidd        | 174-240 MHz | Kräver batterier (ingår)           | 2x AAA                     |
| Dimmbar scen                  | Ja          | Material                           | ABS                        |
| Displaytyp                    | Färgskärm   |                                    | Metall                     |
| Effektförbrukning i drift     | 24 W        | Maximal antennförstärkning         | 0 dBi                      |

|                       |                               |        |        |        |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| Märke                 | Nedis                         |        |        |        |
| Ordernummer           | RDIN5000BK                    |        |        |        |
| Mediaformat som stöds | AAC                           |        |        |        |
| EAN single Product    | 5412810305315                 |        |        |        |
| EAN Inner Carton      |                               |        |        |        |
| EAN Outer Carton      |                               |        |        |        |
| Förpackning           | Giftbox                       | FLAC   |        |        |
| Paketet innehåller    | Radio                         |        |        |        |
|                       | Fjärrkontroll (AAA-batterier) |        |        |        |
| Läs mer online        | Euro / Typ C                  |        |        |        |
| Nätkontakt            | (CEE 7/16)                    |        |        |        |
| Antal                 | L x                           | B x    | H(mm)  | Vikt   |
| 1                     | 111 mm                        | 80 mm  | 444 mm | 1000 g |
| 4                     | 444 mm                        | 300 mm | 440 mm | 8450 g |
| Radio design          | Bordsdesign                   |        |        |        |
| Radio typ             | Internet Radio                |        |        |        |
| Radioband som stöds   | DAB+                          |        |        |        |
|                       | FM                            |        |        |        |
|                       | Internet                      |        |        |        |
| Sänd frekvensområdet  | 2402 - 2480 MHz               |        |        |        |
| Sov timer             | Ja                            |        |        |        |

Förpackningsinformation:

