

Aktiv HDTV Antenn | Aktiv | Kontakttyp: F-kontakt | FM / UHF / VHF | Mottagningsområde: 0-50 km | LTE800 | Förstärkning: 40 dB | Svart / Vit



Produktspecifikationer ANOR5002BK:

DAB+ stöd	Ja	LTE-Filter	LTE800
Enhetens ströminmatningsanslutning	DC 8 x 3,5 mm	Material	ABS
Färg	Svart	Mottagningsområde	0-50 km
	Vit	Nätkontakt	Euro / Typ C (CEE 7/16)
FM frekvensområde	87.5 - 108.5 MHz	Signaltyp	FM
FM Vinst	11 dB		UHF
Förstärkning	40 dB		VHF
Frekvensområde	87.5 - 790 MHz	Strömadpterns kabellängd	1.50 m
Horisontell balkbredd	60 °	Typ av antenn	Aktiv
Impedans	75 Ohm	Typ av strömkälla	Strömadapter
Ingångsström	0.2 A	UHF frekvens område	470-790 MHz
Inomhus / Utomhus	Utomhus	UHF vinst	16 dB
Inspänning	12,0 VDC	Vertikal balkbredd	156 °
Inträngningsskydd	IPX4	VHF frekvens område	170-230 MHz
Kabellängd	0.20 m	VHF vinst	11 dB
Kontakttyp	F-kontakt		

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	ANOR5002BK
EAN single Product	5412810309368
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Antenner
	Snabbstartsguide

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

