

Aktiv | Kontakttyp: F-kontakt | FM / UHF / VHF | Mottagningsområde: 0-50 km | LTE800 | Förstärkning: 40 dB | Svart / Vit

Märke: Nedis | Artikelnummer: ANOR5002BK | Product EAN number: 5412810309368

Produktspecifikationer

DAB+ stöd	Ja
Enhetens ströminmatningsanslutning	DC 8 x 3,5 mm
Färg	Svart
	Vit
FM frekvensområde	87.5 - 108.5 MHz
FM Vinst	11 dB
Förstärkning	40 dB
Frekvensområde	87.5 - 790 MHz
Horisontell balkbredd	60 °
Impedans	75 Ohm
Ingångsström	0.2 A
Inomhus / Utomhus	Utomhus
Inspänning	12,0 VDC
Inträngningsskydd	IPX4
Kabellängd	0.20 m
Kontakttyp	F-kontakt
LTE-Filter	LTE800
Material	ABS
Mottagningsområde	0-50 km
Nätkontakt	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Signaltyp	FM
	UHF
	VHF
Strömadapters kabellängd	1.50 m
Typ av antenn	Aktiv
Typ av strömkälla	Strömadapter
UHF frekvens område	470-790 MHz
UHF vinst	16 dB
Vertikal balkbredd	156 °
VHF frekvens område	170-230 MHz
VHF vinst	11 dB

Förpackningsinformation

Märke	Nedis
Ordernummer	ANOR5002BK
EAN single product:	5412810309368
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Antenner
	Snabbstartsguide

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	165 mm	90 mm	210 mm	592 g
10	345 mm	235 mm	450 mm	6440 g

