



Rörelsedetektor | Inomhus och utomhus | 3-Wire | Typ F (CEE 7/7) | 180 ° | 5 - 300 W | 300 W | 1200 W | 3 - 2000 Lux | Sensorteknik: PIR | Sensor räckvidd: 0.0 - 12.0 m



Produktspecifikationer PIRO022WT:

Antal varor i paketet	1 st.	Nätkontakt	Typ F (CEE 7/7)
Apparat	Inomhus och utomhus	Rörelsesensor	Ja
Enhetens ströminmatningsanslutning	3-Wire	Sensor räckvidd	0.0 - 12.0 m
Färg	Vit	Sensorteknik	PIR
Fjärrkontroll	Nej	Skymningsinställning	3 - 2000 Lux
Inspänning	230 V AC 50 Hz	Täckningsvinkeln horisontell	180 °
Justerbar detekteringskänslighet	Nej	Temperaturområde	-20 - 40 °C
Justerbar ljuskänslighet	Ja	Tidsinställning	10 sec - 7 min
Justerbar timer	Ja	Typ av strömkälla	Strömadapter
Kontroll genom mobilapp	Nej		
Max uteffekt fluorescerande lampa	300 W		
Max uteffekt glödlampor	5 - 300 W		
Max uteffekt incandescence lampa	1200 W		
Montage	Strukturera		

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	PIRO022WT
EAN single Product	5412810310579
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374182
Förpackning	Giftbox with eurolock
Paketet innehåller	Infraröd rörelsesensor
	Snabbstartsguide

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	75 mm	95 mm	115 mm	199 g
50	390 mm	210 mm	575 mm	10500 g

