

**Enda | Utgånganslutning: 1x F-kontakt | Brusfaktor omfång: 0.90 dB
| Omvandlingsförstärkning: 53 - 65 dB | Vit**

Märke: Nedis | Artikelnummer: SLNB10SWT | Product EAN number: 5412810320806

Produktspecifikationer

Antal varor i paketet	1 st.
Bild Avslag (Min.)	40 dB
Brusfaktor omfång	0.90 dB
Drifttemperaturens omfång	-40 - 70 °C
Färg	Vit
Förstärkningen planhet 26 MHz bandbredd	± 0,5 dB
Högbandskoppling	22 kHz
Ingångsfrekvensområde hög band	11.7 - 12.75 GHz
Ingångsfrekvensområde låg band	10.7 - 11.7 GHz
Korspolarisering	18 dB
Låg Band Switching	0 kHz
LNB-typ	Enda
Lokalt oscillatorfrekvensfasbrus	-80 dB c / Hz @ 10 kHz (max.)
Material	ABS
	Metall
Nuvarande Förbrukning	0.08 A
Omvandlingsförstärkning	53 - 65 dB
Polaritetsväxlingen Voltage Horisontell	DC 16.0 - 20.0 V
Polaritetsväxlingen Voltage Vertikal	DC 11.0 - 14.0 V
Satellitillbehörstyp	LNB
Utfrekvensområde Hög Band	1.100 - 2.150 GHz
Utgång falsk	-60 dB
Utgånganslutning	1x F-kontakt

Förpackningsinformation

Märke	Nedis
Ordernummer	SLNB10SWT
EAN single product:	5412810320806
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384839
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	LNB

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	65 mm	105 mm	65 mm	104 g
135	340 mm	335 mm	575 mm	14820 g

