

LNB | Quad Monoblock 4,3 ° | Utgånganslutning: 4x F-kontakt | Brusfaktor omfång: 0.85 dB | Omvandlingsförstärkning: 52 - 67 dB | Vit | Passar till: Astra1+ / Astra3



Produktspecifikationer SLNBQDM43BK:

Antal varor i paketet	1 st.	Lokalt oscillatorfrekvensfasbrus	-80 dB c / Hz @ 10 kHz (max.)
Bild Avslag (Min.)	40 dB	Material	ABS
Brusfaktor omfång	0.85 dB		Metall
Drifttemperatures omfång	-35 - 70 °C	Nuvarande Förbrukning	0.20 A
Färg	Vit	Omvandlingsförstärkning	52 - 67 dB
Förstärkningen planhet 26 MHz bandbredd	± 1,0 dB	Passar till	Astra1+
Högbandskoppling	22 kHz		Astra3
Ingångsfrekvensområde hög band	11.7 - 12.75 GHz	Polaritetsväxlingen Voltage Horisontell	DC 16,0 - 20,0 V
Ingångsfrekvensområde låg band	10.7 - 11.7 GHz	Polaritetsväxlingen Voltage Vertikal	DC 11,0 - 14,0 V
Korspolarisering	20 dB	Satellittillbehörstyp	LNB
Låg Band Switching	0 kHz	Utfrekvensområde Hög Band	1.100 - 2.150 GHz
LNB-typ	Quad Monoblock 4,3 °	Utgång falsk	-53 dB
		Utgånganslutning	4x F-kontakt

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	SLNBQDM43BK
EAN single Product	5412810320820
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Monoblock

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

