

Quad Monoblock 4,3 ° | Utgånganslutning: 4x F-kontakt | Brusfaktor omfång: 0.85 dB | Omvandlingsförstärkning: 52 - 67 dB | Vit | Passar till: Astra1+ / Astra3

Märke: Nedis | Artikelnummer: SLNBQDM43BK | Product EAN number: 5412810320820

Produktspecifikationer

Antal varor i paketet	1 st.
Bild Avslag (Min.)	40 dB
Brusfaktor omfång	0.85 dB
Drifttemperaturens omfång	-35 - 70 °C
Färg	Vit
Förstärkningen planhet 26 MHz bandbredd	± 1,0 dB
Högbandskoppling	22 kHz
Ingångsfrekvensområde hög band	11.7 - 12.75 GHz
Ingångsfrekvensområde låg band	10.7 - 11.7 GHz
Korspolarisering	20 dB
Låg Band Switching	0 kHz
LNB-typ	Quad Monoblock 4,3 °
Lokalt oscillatorfrekvensfasbrus	-80 dB c / Hz @ 10 kHz (max.)
Material	ABS
	Metall
Nuvarande Förbrukning	0.20 A
Omvandlingsförstärkning	52 - 67 dB
Passar till	Astra1+
	Astra3
Polaritetsväxlingen Voltage Horisontell	DC 16,0 - 20,0 V
Polaritetsväxlingen Voltage Vertikal	DC 11,0 - 14,0 V
Satellitillbehörstyp	LNB
Utfrekvensområde Hög Band	1.100 - 2.150 GHz
Utgång falsk	-53 dB
Utgångsanslutning	4x F-kontakt

Förpackningsinformation

Märke	Nedis
Ordernummer	SLNBQDM43BK
EAN single product:	5412810320820
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Monoblock

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

