

FM-radio | Radio på Arbetsplatsen | FM | Batteridrivnen / Strömadapter | Digital | 15 W | Skärmstorlek: 2.2 " | Blå Vit Skärm | IPX5 | Bärhandtag | Gul / Svart



Produktspecifikationer RDFM3100YW:

Anslutningsingång	1x 3.5 mm
Antal varor i paketet	1 st.
Bärhandtag	Ja
Bluetooth® profiler som stöds	A2DP
	AVRCP
Bluetooth® version	4.2
Displaytyp	Blå Vit Skärm
Effektförbrukning i drift	8 W
Enhetens ströminmatningsanslutning	DC Strömadpater
Färg	Gul
	Svart
FM frekvensområde	87.5 - 108 MHz
Förinställda FM kanaler	20
Högtalare RMS	5 W
Högtalarens toppeffekt	15 W
Högtalarkanaler	1.0

Ingångsström	1.0 A
Inspänning	9 V DC
Inträngningsskydd	IPX5
Kräver batterier (ingår ej)	6x C/LR14
Ljudutgång	Mono
Material	ABS
	Gummi
Maximal antenntförstärkning	0 dBi
Maximal batteritid	22 timmar
Maximal sändningseffekt	-6 dBm
Mid-range size	2.4 "
Nätkontakt	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Radio design	Radio på Arbetsplatsen
Radio typ	FM-radio
Radioband som stöds	FM

Sänd frekvensområdet	2402 - 2480 MHz
Skärmstorlek	2.2 "
Stötskydd	Ja
Strömadpterns kabellängd	1.50 m
Strömbakel sida A	C7
Strömförbrukning i sparläge	0 W
Strömkabel sida B	DC Strömadpater
Tuner typ	Digital
Typ av antenn	Externt
Typ av strömkälla	Batteridrivnen
	Strömadapter
Uppspelning av media	AUX
	Radio

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	RDFM3100YW
EAN single Product	5412810326266
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384358
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Radio för arbetsplatsen
	Spänningsförsörjningskabel

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	200 mm	330 mm	205 mm	2500 g
4	420 mm	355 mm	430 mm	10620 g

