

SmartLife Smartrörelsesensor | Zigbee 3.0 | Batteridriven | IP20 | Detektorvinkel: 120 ° | Detektorområde: 5 m | Max. batteritid: 12 Månader | Vit



Produktspecifikationer ZBSM10WT:

Antal varor i paketet	1 st.	Maximal antennförstärkning	2.8 dBi
App tillgänglig för	Android™	Maximal sändningseffekt	10 dBm
	IOS	Maximal ström konsumtion	0.065 W
Batteritypsenergi	CR2450	Nätkontakt	USB
Detektorområde	5 m	Sänd frekvensområdet	2405 - 2480 MHz
Detektorvinkel	120 °	Sensorteknik	PIR
Diameter	46 mm	Temperaturområde	0 - 40 °C
Drifttemperatures omfång	0 - 40 °C	Trådlös teknologi som stöds	Zigbee 3.0
Färg	Vit	Typ av strömkälla	Batteridriven
Ingångsström	0.01 A		
Inspänning	3 V DC		
Inträngningsskydd	IP20		
Kompatibel med	Nedis® SmartLife		
Kontroll genom mobilapp	Ja		
Kräver batterier (ingår)	1x CR2450		
Material	Plast		
Max. batteritid	12 Månader		

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	ZBSM10WT
EAN single Product	5412810329458
EAN Inner Carton	5412810396146
EAN Outer Carton	5412810382460
Förpackning	Giftbox with eurolock
Paketet innehåller	PIR-rörelsesensor
	Snabbstartsguide

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	40 mm	150 mm	65 mm	80 g
8	145 mm	110 mm	270 mm	754 g
120	300 mm	450 mm	565 mm	12150 g

