

FM-radio | Portabel design | AM / FM | Batteridrivnen / Strömadapter | Analog | 1.8 W | Svart Vit
Skärm | Hörlursuttag | Bärhandtag | Grå / Svart



Produktspecifikationer RDFM1340GY:

AM-frekvensområde	530-1600 kHz	Ljudutgång	Mono
Anslutningsutgång	1x 3.5 mm	Material	ABS
Antal varor i paketet	1 st.	Maximal batteritid	10 timmar
Bärhandtag	Ja	Mid-range size	3 "
Displaytyp	Svart Vit Skärm	Nätkontakt	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Effektförbrukning i drift	3.50 W	Radio design	Portabel design
Färg	Grå	Radio typ	FM-radio
	Svart	Radioband som stöds	AM
FM frekvensområde	87.5 - 108 MHz		FM
Högtalare RMS	0.6 W	Strömadpterns kabellängd	1.50 m
Högtalarens toppeffekt	1.8 W	Strömbakel sida A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Högtalarkanaler	1.0	Strömförbrukning i sparläge	0.40 W
Hörlursuttag	Ja	Strömkabel sida B	C7
Ingångsström	1.0 A	Tuner typ	Analog
Inspänning	100 - 230 V AC 50 Hz	Typ av antenn	Externt
Kräver batterier (ingår ej)	3x C/LR14		

Typ av strömkälla	Batteridrivnen
	Strömadapter
Uppspelning av media	Radio

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	RDFM1340GY
EAN single Product	5412810329564
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384327
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	FM/AM-radio
	EU-strömkabel

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

