

Bordsdesign | AM / FM | Batteridrivnen / Strömadapter | Analog | 1.8 W | Svart Vit Skärm | Hörlursuttag | Bärhandtag | Grå / Svart

Märke: Nedis | Artikelnummer: RDFM1400GY | Product EAN number: 5412810329571

Produktspecifikationer

AM-frekvensområde	530-1600 kHz
Anslutningsutgång	1x 3.5 mm
Bärhandtag	Ja
Displaytyp	Svart Vit Skärm
Effektförbrukning i drift	3.00 W
Färg	Grå
	Svart
FM frekvensområde	87.5 - 108 MHz
Högtalare RMS	0.6 W
Högtalarens toppeffekt	1.8 W
Högtalarkanal	Mono
Hörlursuttag	Ja
Ingångsström	1.0 A
Inspänning	100 - 230 V AC 50 Hz
Kräver batterier (ingår ej)	3x AA/LR6
Material	ABS
Maximal batteritid	6 timmar
Nätkontakt	Euro / Typ C (CEE 7/16)
Radio design	Bordsdesign
Radio typ	FM-radio
Radioband som stöds	AM
	FM
Strömadpterns kabellängd	1.50 m
Strömbakel sida A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Strömförbrukning i sparläge	0.40 W
Strömkabel sida B	C7
Tuner typ	Analog
Typ av antenn	Extern
Typ av strömkälla	Batteridrivnen
	Strömadapter
Uppspelning av media	AUX
	Radio

Förpackningsinformation

Märke	Nedis
Ordernummer	RDFM1400GY
EAN single product:	5412810329571
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384334
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	FM/AM-radio
	EU-strömkabel

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	130 mm	180 mm	115 mm	642 g
12	275 mm	375 mm	370 mm	8140 g

