

Fast | Trådlösa samtal | 0.8 " | LED Skärm | Bluetooth® | 5.0 V DC / 1.0 A / 5.0 V DC / 2.4 A | Bas boost | Google Assistant / Siri | Svart

Märke: Nedis | Artikelnummer: CATR121BK | Product EAN number: 5412810330683

Produktspecifikationer

Antal varor i paketet	1 st.
Bas boost	Ja
Bluetooth® profiler som stöds	A2DP
	AVRCP
	HFP
	HSP
Bluetooth® version	5.0
Displaytyp	LED Skärm
Enhetens utgångsanslutning	2x USB
Färg	Svart
FM frekvensområde	87.6 - 107.9 MHz
Frekvenstid	20 Hz - 20 KHz
Inbyggd mikrofon	Ja
Ingångsström	2 A
Inspänning	12 - 24 V DC
Ljudkodekar som stöds	FLAC
	MP3
	WAV
Material	ABS
Maximal antennförstärkning	-0.68 dBi
Maximal sändningseffekt	4 dBm
Nätkontakt	Biladapter
Radioband som stöds	FM
Sänd frekvensområdet	2402 - 2480 MHz
Sändardesign	Fast
Signal to Noise Ratio (SNR)	45 dB
Skärmstorlek	0.8 "
Stöd för röststyrning	Google Assistant
	Siri
Trådlös teknologi som stöds	Bluetooth®
Trådlösa samtal	Ja
Typ av strömkälla	Bildriven
USB laddning	5.0 V DC / 1.0 A
	5.0 V DC / 2.4 A
Utgående spänning	5 V DC
Utström	1.0 A

Utström

2.4 A

Förpackningsinformation

Märke	Nedis
Ordernummer	CATR121BK
EAN single product:	5412810330683
EAN Inner carton:	5412810396313
EAN Outer carton:	5412810383351
Förpackning	Giftbox with eurolock
Paketet innehåller	Bluetooth® FM-sändare
	Snabbstartsguide

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	60 mm	170 mm	100 mm	116 g
6	195 mm	115 mm	310 mm	822 g
36	325 mm	355 mm	395 mm	5480 g

