

Växelriktare med modifierad sinusvåg | Inspänning: 12 V DC | Enhetens utgångsanslutning: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Toppeffekt: 2000 W | Skruv terminal | Silver



Produktspecifikationer PIM100012FGY:

Antal uttag	2 st.		Alltför Låg
Antal varor i paketet	1 st.		Inspänning Skydd
Effektivitet	85 %		Kortslutningsskydd
Enhetens utgångsanslutning	Type F (CEE 7/3)		
	USB-A		Överbelastningsskydd
Färg	Silver		Överhettningsskydd
Fungerar med fjärrkontroll	Nej	Säkring	Ja
Ingångssignal	Skruv terminal	Toppeffekt	2000 W
Inspänning	12 V DC	Totalt antal USB portar	1
Material	Aluminium	Typ av strömkälla	Bildriven
Maximal ström konsumtion	2000 W	Uteffekt	1000 W
Nätkontakt	Skruv terminal	Utgångens vågform	Modifierad sinusvåg
Säkerhetsfunktioner	Alltför Hög Inspänning Skydd	Utspänning	230 V AC 50 Hz

Förpackningsinformation:

Märke	Nedis
Ordernummer	PIM100012FGY
EAN single Product	5412810449156
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810449361
Förpackning	Giftbox
Paketet innehåller	Växelriktare Snabbstartsguide

Läs mer online

Antal	L x	B x	H(mm)	Vikt
1	215 mm	140 mm	290 mm	2800 g
5	305 mm	235 mm	715 mm	14720 g

