

nedis

Rörelsedetektor

**Inomhus | 2-wire | Typ F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 -100 W | 100 W | 500 W |
2 - 2000 Lux | Sensorteknik: PIR | Sensor räckvidd: 0.0 - 9.0 m**

Märke: Nedis | Artikelnummer: PIRII40WT | Product EAN number: 5412810310524

Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN:



Nedis.com

Den här infraröda rörelsesensorn från Nedis innebär att lampor inte står tända utan anledning, vilket är bra för miljön och inte minst för din elräkning.

Den gör att du slipper tända ljuset manuellt.

Sensorn har justerbar tidsfördröjning och inställningar av ljuskänslighet och är även utrustad med en PIR-brytare för att slå på och av den på framsidan.

Den infraröda rörelsesensorn är enkel att installera i en inbyggd standarddosa med minsta installationsdjup på 30 mm (monteringshålen är placerade 60 mm från mitten).

Modellen är lämplig för 2-trådsinstallationer (strömförande och neutrala).

Egenskaper

- 2-trådsinstallation
- Justerbar inställning för avkänning av omgivningsljus
- Justerbar tidsfördröjning
- Inbyggt djup på endast 30 mm
- Monteringshål 60 mm från mitten, passar i vanliga installationsdosor



Nedis.se/PIRII40WT

