

nedis

Rörelsedetektor

**Inomhus | 2-wire / 3-Wire | Typ F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 200 W | 200 W
| 500 W | 3 - 2000 Lux | Sensorteknik: PIR | Sensor räckvidd: 0.0 - 9.0 m**

Märke: Nedis | Artikelnummer: PIRII42WT | Product EAN number: 5412810310548

Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN: 5412810374168



Nedis.com

Den här infraröda rörelsesensorn från Nedis innebär att lampor inte står tända utan anledning, vilket är bra för miljön och inte minst för din elräkning.

Den gör att du slipper tända ljuset manuellt.

Sensorn har justerbar tidsfördröjning och inställning av ljuskänslighet, men även justerbar rörelsekänslighet.

Den infraröda rörelsesensorn är enkel att installera i en inbyggd standarddosa med minsta installationsdjup på 34 mm (monteringshålen är placerade 60 mm från mitten). Modellen är lämplig för 2-trådsinstallationer (strömförande och neutrala) eller 3-trådsinstallationer (strömförande, neutral och tändtråd).

Egenskaper

- 2- och 3-trådsinstallationer
- Justerbar rörelsekänslighet
- Justerbar inställning för avkänning av omgivningsljus
- Justerbar tidsfördröjning
- Inbyggt djup på endast 34 mm
- Monteringshål 60 mm från mitten, passar i vanliga installationsdosor



Nedis.se/PIRII42WT

